Anschlussarbeiten nur nach vorliegendem Plan ausführen !

soll mit
Mast
Ständer
oder Halter für bauseitigen Mast
geliefert werden ?

2,4m lang
1,2m lang

Halter Ständer Mast

Aufstellungsort 1m über höchstem Punkt der Dachaufbauten oder Dachfirst. Kamine, Maste etc. dürfen nicht in unmittelbarer Nähe stehen.

Der Abstand zur Dachkannte darf nicht weniger als 2m betragen. Beeinflussung durch Aufwinde.

Mast erden !

Windwächter mit Heizung
(Reedkontakt)
3681.43.0000

Differenz-Lichtsensor
3681.40.0000

Regenwächter
3681.08.0010

6 5 7 | 10 4 3

JY(ST)2x2x0,8 | JY(ST)2x2x0,8 | 3m Anschlusskabel wird mitgeliefert

Dach

6 5 7 Licht | 10 4 3 Regen | 4 3 2 1 Wind

Heiztrafo
3637.05.0010

Licht | Regen | Wind
7 6 5 4 10 2 1 | L1 N

10A

3x1,5mm²-J
230V~ 50Hz

JY(ST)Y 4x2x0,8

KSV für 1 Fassade
3620.57.0011

Trafo: L1 N

Fassaden-karte 1: + 2 3 A

J-Y(ST)4x2x0,8

10A

3x1,5mm²-J
230V~ 50Hz

J-Y(ST)2x2x0,8

17 15 16 14

Sonnenschutzzentrale

1 2 3 4 5 6 7

AUF
AB
ESC AUTO

Minisonic MC

L1 N

PE PE
separate
PE-Klemmen

10A

3x1,5mm²-J
230V~ 50Hz

Motoreinspeisung entsprechend Leitungslänge
Motoranzahl und Leistung vorsehen!
3x1,5mm²-J 230V~ 50Hz

16A

M 01 M 02 M 03

M 1 ~

S ___ S ___ S ___

Achtung

Pro Motorsteuergerät darf nur ein Motor angschlossen werden.

Bei Zusammenschaltung wird der Motor beschädigt.

Unglaub Elektronik GmbH
D 26655 Westerstede Howieker Kamp 1
www.unglaub-elektronik.de

Anschluss der MSG 3620.96.0010 ohne Trafo

Kondensator WS Motor

Stecker
Kupplung

1 2 3 PE
1 2 3 PE

H05RN-F4G-0,75

Netz 230V~ AC 50Hz
PE
N
L

L1 L1 N N PE PE 5 6 7 PE E4
Netz Motor

Motorsteuergerät
Typ 3620.96.0011 oT

Zentral Lokal
-1 -1 + + 2▲ 2▲ 3▼ 3▼ 8▲ 10 9▼

Einspeisung
+
6
7
1

J-Y(ST)4x2x0,8

Zielklemmen auf
der Fassadenkarte

! ! ! Die Steuerspannung 24V DC darf max. 40V DC betragen ! ! !

Auf Ab
2 1
P

Gruppentaster

Einzeltaster

Achtung

Bei Gruppenschaltung Auf-Befehl und Ab-Befehl der betreffenden MSG miteinander verbinden.

Es dürfen nur Taster verwendet werden.

Pro Steuerleitung dürfen max. 40 Steuereinheiten angeschlossen werden.

Minisonic MC 3632.40.0010 AP ☐ Maße B:96 H:157 T:61

Minisonic MC			
Grungerät		☐	Maße B:81 H:152 T:49
UP-Dose	fürs Grundgerät	☐	3632.40.0002
AP Gehäuse	fürs Grundgerät	☐	3632.40.0001
GIRA 1102	weiss		Maße B:81 H:152 T:49

Hinweise

Nach Anschlussarbeiten von Rohrmotoren richtige Drehrichtung der Motoren feststellen.

Motoren nicht parallel schalten sonst Motor-beschädigung. Gerätezugangsöffnungen vorsehen und Einbauorte kennzeichnen.

Schutzschaltung bzw. Nullung nach den örtlichen EVU-Vorschriften durchführen

Zeichenerklärung

A2.28 Motornummer
M 1 ~ Kondensator-Ws.-Motor
Steckverbindung
Netzleitung
MSG
Gruppenbildung
Zentralleitung
Bedienstelle
A2.28 Raumnummer

Rev	Änderungs-Nr.	Tag	Name		Tag	Name	Anschlussplan
				Bearb.	02.11.11	Un	
				Gepr.			Benennung: Digisonic mit KSV 96er MSG 1-fach oT
				zu Gerät			
				zu Anlage			Zeichnungs-Nr.: Elektroplan Sonnenschutz
				Mini KSV 96er			Blatt 1/1 24.03.2014 13:46:42