



## Motorsteuergerät 3620.96.0011 ohne Trafo

(gültig ab 01.09.10)

Das Motorsteuergerät dient zur direkten Ansteuerung eines 230V AC Sonnenschutzantriebes sowohl über ein 24V Schleifleitungssystem oder auch über einen Vor-Ort Jalousietaster. Eine Versorgung des Antriebs erfolgt über die 230 V AC Netzleitung.

Das Verstellen der Lamellen bei Jalousien ist durch kurzes drücken (kleiner als ca. 2 sek.) der AUF bzw. AB Funktion des Jalousietasters möglich. Wird der Jalousietaster länger als ca. 2 sek. gedrückt, fährt der Behang kontinuierlich (max. 4 min.) bis in die Motorendlagen. Sollen Markisen oder Rollläden gesteuert werden, empfiehlt sich der Einsatz eines Jalousie-Rastschalters. Ein Jalousietaster kann ebenso verwendet werden.

Liegt ein 24V Steuersignal an den Zentralen Eingängen des MSG an, so wird für die Dauer des Zentralbefehles die lokale Bedienung übersteuert und gesperrt.

Eine Gruppenbildung der Jalousie ist durch das Durchverdrahten eines MSG zum nächsten MSG möglich.

### Technische Daten

MSG Rast / Zeitlogik	min	typ	max	Einheit
Betriebsspannung	18	24	45	V DC
Ruhestrom		8		mA DC
Geschaltet	20	21	30	mA DC
Schaltleistung			5	A
Laufzeit		4		min
Temperaturbereich	0	20	75	C°
Gehäuse	B 150	H 120	T 45	mm
Schutzklasse	IP 67			
Anschlussart	Schraubklemmen			