



GLT-Schnittstelle zur Digisonic

Die GLT-Schnittstelle versteht sich als eine Fernbetätigung zur Digisonic.

In umgekehrter Richtung können Statusmeldungen für 8 Fassaden dargestellt werden.

Die GLT-Schnittstelle hat KEIN Display.

Alle Statusmeldungen werden über angeschlossene Meldelampen dargestellt.



Steuerbereiche

8 x Ferneingänge (AUF/AB).

1x Stopp

1x Lichtautomatik

8 x Ausgänge (Statusmeldung AUF/AB).

1x Meldung Stopp

1x Meldung Lichtautomatik

Klemmraum. Für 8 x 0,8 Ø

Die Meldeausgänge sind als potentialfreie Relais-Kontakte ausgelegt.

Die Ferneingänge sind mit 5V potentialbehaftet und werden über angeschlossene Taster aktiviert.

Funktion

Wenn ein Fahrbefehl an der Digisonic ansteht wird dieser an der GLT-Schnittstelle mit blinken der angeschlossener Meldelampe angezeigt.

Ist die Fassade in Ihrer Endstellung angekommen leuchtet die Meldelampe dauerhaft.

Die Eingänge sind für Taster ausgelegt. Einmal getastet wird die in der Digisonic eingestellte Behanglaufzeit aktiviert. (Impulseingabe)

Ein Stopp wird durch einen angeschlossenen Stopptaster aktiviert.

Anschluss

Zur GLT-Schnittstelle ist ein Netzanschluss erforderlich.

Die Verbindung zur Digisonic erfolgt über einen verdrahteten RS485 Bus.

Gehäuse

ISO-Gehäuse B=233mm, H=185mm, T=95mm